
bover
barcelona lights

24V Outdoor Power Supply

AC123504U



MAX. 60W

11/12/2025

Model: 24V Outdoor Power Supply

AC123504U

Suitable for wet locations.
Input voltage: 120 Vac
Output voltage: 24 Vdc
Max Output : 60W

Convient aux endroits humides.
Tension d'entrée : 120 Vac
Tension de sortie : 24 Vdc
Sortie maximale : 60W

LOW VOLTAGE LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS
CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR
This product conforms to the standard UL 2108: 2020
and it is Certified to CAN/CSA C22.2#250.2:2020
Ce produit est conforme à la norme UL 2108: 2020
et il est certifié conforme à la norme CAN/ CSA C22.2#250.2:2020


FOR USE WITH LANDSCAPE LIGHT SYSTEMS ONLY
À UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER

DANGER–RISK OF SHOCK–DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION:
This product must be installed in accordance with the applicable instalation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.
DANGER - RISQUE DE CHOC - COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION:
Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les dangers qu'il comporte.

WARNING – Risk of Electric Shock. Install power unit 5 feet (1.5 m) or more from a pool, spa, or fountain. Where the power unit is installed (a) indoors within 10 feet (3.0 m) of a pool, spa, or fountain or (b) outdoors, connect power unit to a receptacle protected by a GFCI.
AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Installez le bloc d'alimentation à 1,5 m ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
Lorsque le bloc d'alimentation est installé (a) à l'intérieur à moins de 3,0 m d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine ou (b) à l'extérieur, branchez le bloc d'alimentation à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre.


Neither the boxes nor the cords are intended for burial. It should be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck;
If you need extra long interconecting cords for secondary circuit contact the retailer ort manufacturer. Note that there are lenght limitations due tension loss. Please check table below.
Ni les boîtiers ni les cordons ne sont destinés à être enterrés. Ils doivent être protégés en étant acheminés à proximité immédiate du luminaire ou du dispositif d'éclairage, ou à côté d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou une terrasse.
Si vous avez besoin de cordons d'interconnexion extra-longs pour le circuit secondaire, contactez le détaillant ou le fabricant. Notez qu'il existe des limitations de longueur en raison de la perte de tension. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.

DO NOT CONNECT TWO OR MORE POWER SUPPLIES IN PARALLEL.
NE CONNECTEZ PAS DEUX OU PLUSIEURS ALIMENTATIONS EN PARALLÈLE.




COMPATIBLE DEVICES:
APPAREILS COMPATIBLES:

THE TOTAL POWER OF THE LUMINARIES ATTACHED SHALL NEVER EXCEED 60W
LA PUISSANCE TOTALE DES LUMINAIRES FIXÉS NE DOIT JAMAIS DÉPASSER 60W




FOR ADDITIONAL CABLE LENGHS, USE THIS ACCESSORY:
POUR DES LONGUEURS DE CÂBLE SUPPLÉMENTAIRES, UTILISEZ CET ACCESSOIRE:





AC375400U	1m / 3.2ft
AC375401U	3m / 9.8ft
AC375402U	5m / 16.4ft
AC375403U	10m / 32.8ft

Calculation of maximum cable lengh for each output *Calcul de la longueur maximale du câble pour chaque sortie*	
Power *Énergie*	Max. distance *Distance maximale*
X < 5W	57.7m/189.4ft
5W < X < 10W	28.8m/94.7ft
10W < X < 15W	19.2m/63.1ft
15W < X < 20W	14.4m/47.3ft
20W < X < 25W	11.5m/37.8ft
25W < X < 30W	9.6m/31.5ft
30W < X < 35W	8.2m/27ft
35W < X < 40W	7.2m/23.5ft
40W < X < 45W	6.4m/21ft
45W < X < 50W	5.7m/18.9ft
50W < X < 55W	5.2m/17.2ft
55W < X < 60W	4.8m/15.7ft




1 *INSTALLATION*
INSTALLATION






DO NOT BURY, SUBMERGE OR HANG FROM THE POWER SUPPLY CABLE.
NE PAS ENTERRER, IMMERGER OU SUSPENDRE LE CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.




2 *24V CONNECTIONS*
CONNEXIONS 24 V




MAX.60W

2.1




2.2




2.3

MAX.60W




24V

2.4




24V

2.5




2.6




2.7


120Vac



3X1mm2 (L ⏚ N) H05RN-F

CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*






24V


3 *SCREW INSTALLATION*
INSTALLATION DE VIS


DOWELS AND SCREWS NOT SUPPLIED
BOUCHONS ET VIS NON FOURNIS




3.1

3.2 *SCREW AND DOWEL*
VIS ET BOUCHON








3.3 *DIRECT SCREW*
BOULON DIRECT


3.4




AC123504U BOX 24V Rev 0.1 Read all the instructions-Save all the instructions
Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les instructions


4 *INSTALLATION BY FLANGES OR STRAPS*
INSTALLATION PAR BRIDES OU BANDES

4.1




4.2






FLANGES OR STRAPS NOT SUPPLIED
BRIDES OU BANDES NON FOURNIES


4.3



4.4



4.5



bover

barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com